



## Nowoczesna waga kalkulacyjna z akumulatorem i USB PR-II

Waga CAS PR-II wyróżnia się różnorodnością źródeł zasilania. Wyposażona jest w akumulator wraz z układem ładowania, zasilacz sieciowy oraz gniazdo na baterie. Nowość – wersja z portem USB, który pozwala na zasilanie wagi z sieci energetycznej, gniazda USB komputera lub tzw. powerbanku oraz z gniazdka zapalniczki w samochodzie. Dzięki temu waga doskonale sprawdza się na targowiskach i w sprzedaży obwoźnej oraz w sklepach i gastronomii.

### Walory użytkowe

- Wbudowany port komunikacyjny RS232 pozwala na podłączenie wagi do komputera, kasy fiskalnej, co umożliwia przesyłanie danych o wyniku ważenia,
- Nowoczesne wyświetlacze LCD z podświetleniem gwarantują łatwy odczyt wyników ważenia przy każdym rodzaju oświetlenia,
- Wbudowany port komunikacyjny USB ułatwia podłączenie wagi do komputera – wystarczy kabel, jak do drukarki. Oprócz przesyłania danych umożliwia również zasilanie wagi, a nawet ładowanie wbudowanego akumulatora.

### Specyfikacja techniczna

|  | PR-II 15B  | PR-II 15P                   |
|--|--|-----------------------------|
| Zakres ważenia                                     | 15kg x 2/5g  | 15kg x 2/5g                 |
| Wyświetlacz  | 3 x LCD z podświetleniem (dwustronny – dla obsługi i klienta)  |                             |
| Zasilanie  | Zasilacz AC 230V<br>Baterie: 3 x R20 (1.5V)<br>Akumulator: 4.4V<br>Złącze USB (Seria CR USB)                       |                             |
| Czas pracy   | Ok. 900h przy pracy na bateriach i akumulatorze  |                             |
| Temperatura pracy                                  | -10oC ~ +40oC  |                             |
| Wymiary szalki [mm]                                | 235 (D) x 333 (S)  |                             |
| Wymiary produktu [mm]                              | 380 (D) x 335 (S) x 105 (W)  | 435 (D) x 335 (S) x 475 (W) |
| Masa produktu netto [kg]                           | 3,31   | 3,62                        |
| Złącze do komunikacji (dostępne 3 wersje produktu) | Seria PR-II: wersja bez interfejsu<br>Seria PR-II RS: złącze RS232<br>Seria PR-II USB: złącze USB (typ B) - nowość |                             |

**EMAR** EMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
dawniej EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna  
Kopytów 26 • 05-870 Błonie k/Warszawy  
Tel. (+48) 22 725 45 46 • (+48) 22 725 45 94 • (+48) 22 731 90 80  
Sprawy handlowe: [zakupy@emar.pl](mailto:zakupy@emar.pl)  
Sprawy serwisowe: [serwis@emar.pl](mailto:serwis@emar.pl)

NIP: 529-000-93-76 • REGON: 011534090 • KRS: 0000906568  
KONTO: mBANK S.A. 93 1140 1010 0000 2519 9400 1001